

Newland PT Serisi El Terminalinde Ekran Klavyesini Tuşa Atama

Newland PT Serisi (PT30 ve PT60) Windows Ce.Net el terminalinde ekran klavyesini tek bir tuşa atama işlemi için aşağıdaki adımları uygulayınız.

Not: Bu özelliği belirleyebilmek için el terminalinin firmware sürümünün V4.00.011.EN ve yukarısı olması gerekmektedir.

1) Masaüstündeki SystemSetting simgesini çift tıklayarak çalıştırın.



SystemSetting uygulamasının ekran görüntüsü aşağıdadır.



2) Yukarıdaki (solda) pencerede bulunan TOOL+6 simgesini sağ üst tarafında yeşil simge (sağda) çıkana kadar basılı tutun.







İşlem sonrası aşağıdaki pencere görüntülenecektir.

🕤 Shortcut Settings 🛛 🖺
App Path:
\Windows\ShowHidePanel.exe
Parameter:
App Description: ShowHidePanel
Shortcut (TOOL+Digit 1-9): 6
Shortcut (F1-F2):
Delete the shortcut
鸄 🛛 🚳 🈏 🚹 😏 01:11 🛗 🖷

3) Yukarıdaki pencerede Shorcut (F1-F2) kutucuğu tıklanarak aktif edilmeli ve atanacak tuşa basılmalıdır.

Aşağıdaki pencerede F2 tuşuna basılarak atama yapıldığı görülmektedir.

🕤 Shortcut Settings 📑
App Path: \Windows\ShowHidePanel.exe
Parameter:
App Description: ShowHidePanel
Shortcut (TOOL+Digit 1-9): 🕎 6
Shortcut (F1-F2):
Delete the shortcut
🦹 🛛 🚳 🈏 🚹 🔮 01:12 🎰 🖷







4) Yapılan ayarları onaylamak için kaydet düğmesini tıklayarak onaylayın.

🕤 Shortcut Settings 🔤 🗎	🕤 Shortcut Settings 🛛 🗎
App Path:	App Path: \Windows\ShowHidePanel.exe
Parameter:	Par Message
	Save success
App Description: ShowHidePanel	App 🗹
Shortcut (TOOL+Digit 1-9): 6	Shq 🔽 6
Shortcut (F1-F2):	Shortcut (F1-F2): F2
Delete the shortcut	Delete the shortcut
🥙 🈏 🚺 🔮 01:12 🎰 🖷	🧞 🛛 🚳 🎐 <mark>11</mark> 🥺 01:15 🚔 🖷

Yapılan işlem sonrası atanan tuş aşağıdaki gibi görüntülenecektir.



Bu atama işleminden sonra herhangi bir uygulamada iken F2 tuşu ile ekran klavyesi açılır ve F2 tuşuna basılarak kapatılır.



